CASRAM

PROTECTOR ANTIFAUNA DE REJILLA

Nuestro protector de rejilla, brinda protección a las boquillas de transformadores aéreos en el rango de los 25 KV o menos. El protector estándar (altura 9") es ideal para usarse en instalaciones de cables no aislados, El protector mini (altura 5.5") es ideal para usarse en instalaciones con cable aislados. Sus puertos de cable optimizan la aplicación cerca de las paredes o inclinaciones para cables. El diseño de la carcaza permite que la lluvia limpie cualquier contaminación de la boquilla, logrando su autolimpieza.

Fabricado en copolimero de propileno de alto grado, es resistente al ambiente y a los rayos UV, sus paredes gruesas permiten que se mantenga su forma.

Estrategicamente moldeado para un fácil agarre cerca de los cierres y de esta manera simplificar su instalación con los guantes de alto voltaje, crucial para una instalación segura.

Cuenta con 3 mecanismos de cierres de diseño único que cierran con gran seguridad pero a su vez son fácilmente removibles haciendo posible su reuso y con 4 puertos para cable de gran tamaño fáciles de instalar en los transformadores descargadores de conexión directa. Sus dientes flexibles en las entradas de los cables, evitan cualquier intrusión de vida animal a los cables y los puertos sin usar.

BENEFICIOS

- Cuenta con bisagras para fácil instalación en equipo existente sin desconexión de corriente.
- Inovativo mecanismo de cierre, no requiere aplicación de cinta.
- Con numerosas puertos para cable la hacen ideal para nuevas instalaciones.

DATOS TÉCNICOS

Fuerza dieléctrica

Probado de acuerdo a ASTD D149. La fuerza dieléctrica del material es de 22 a 23 kV/mm.

Constante dieléctrica

Probado de acuerdo a ASTD D149. La fuerza dieléctrica del material es de 22 a 23 kV/mm.

Voltaje de influencia de radio

El Valor RIV de la prueba base del accesorio (sin protección intsalada) resultó en menos de 50 micro voltios. Con la protección instalada, el valor siguió resultando en menos de 50 Micro Voltios.